

Світильник світлодіодний вологозахиснений AL533
Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник вологозахиснений AL533 торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщень. Світильник підходить для використання у ванній кімнаті.
- 1.2 Світильники встановлюються на поверхню з нормальною займистого матеріалу
- 1.3 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.
- 1.4 Підходить для установки на стіни і стелю.

Комплект світильника:

- | | | |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Світильник у зборі | 1 шт. |
| 2. | Комплект для кріплення | 1 шт. |
| 3. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 4. | Пакування | 1 шт. |

2. Технічні характеристики

Нормована потужність світильник, Вт	14	20
Нормована напруга, В	~230	
Номінальна частота мережі, Гц	50	
Номінальний світловий потік, Лм	1200	1550
Корельована колірна температура	6500K (денне світло)	
Індекс кольоропередачі, Ra	≥80	
Клас захисту від ураження електричним струмом	II	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP54	
Матеріал корпусу та розсіювача	пластик	
Температура навколишнього середовища для використання	+5..+40°C	
Габаритні розміри, мм	Ø260x49мм	Ø330x55мм
Номінальний строк служби	25000 годин	

3. Монтаж та підключення

- 3.1 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 3.2 Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 3.3 Від'єднайте монтажну планку від світильника
- 3.4 Протягніть провід через отвір монтажної планки, та пригвинтіть монтажну планку на місце установки світильника за допомогою саморізів.
- 3.5 Підключіть коричневий провід світильника до фазного провідника (L) живильної мережі, синій провід - до нейтрального провідника (N) мережі живлення.
- 3.6 Установіть світильник на монтажну планку та зафіксуйте світильник на планці поворотом по годинниковій стрілці, сховавши місце з'єднання проводів між світильником та монтажною планкою
- 3.7 Увімкніть живлення світильника.

4. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженням корпусом, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.
- Заборонена експлуатація світильника з димером.

**5. Технічне обслуговування і ремонт**

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби
Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

6. Зберігання.

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

7. Транспортування

Світильник у упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ферон", призначеної для побутових потреб.

Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розробному подолку продукції торговельної марки "ФЕРОН"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець: _____ Покупець: _____ підпис

МП

УВАГА!
Неповністю заповнений талон не має і не надає гарантійних зобов'язань.
Талон дійсний при пред'явленні заповненого неса (особливо накладної).